

Cargadores: **DUAL**

La gama DUAL está formada por cargadores de baterías automáticos que, pulsando una tecla, se convierten en manuales. Así, el usuario puede elegir una carga con detección automática, o prefiere recargar sus baterías con control manual.

F-2312

230 V ~ 50/60 Hz 315 W

12 - 24 V  35 ▲ 140 Ah
6 - 12 A arith.
8,5 - 17 A eff. manual/automatic

290 x 170 x 240 mm
8,600 kg



CARACTERÍSTICAS:

Intensidad: 6-12 A
Tensión de la batería: 12-24 V
Baterías recomendadas: de 35 a 140 Ah de capacidad.
Indicador digital (voltímetro) de color rojo luminoso.
Pinzas aisladas de 75 A
Protector magnetotérmico rearmable de 20 A
Selector de intensidad: 6 A – 12 A
Selector de tensión de la batería: 12 V - 24 V - test (comprobación del estado de carga de la batería y del alternador).
Asa superior reforzada para facilitar su transporte.
Potencia máxima consumida: 315 W
Tensión de alimentación: 230 V ~ 50/60 Hz

Fabricado en España

Para mayor información visite nuestra Web: www.conauto.com.ec

Guayaquil: Av. J. Tanca Marengo, Km. 1.8 • Telf.: 593-4-2599900

Quito: Av. Amazonas N39-123 y José Arizaga, Edif. Amazonas Plaza, 6to. piso • Telf.: 593-2-3989600 / Almacén: 10 de Agosto N40-12 y Gaspar de Villarroel • Telfs.: 593-2-224 1555 / 226 9208

Cuenca: Av. España 1437 • Telf.: 593-7-2865209 **Ambato:** Av. Bolivariana Km. 2.5 vía a Baños • Telf.: 593-3-2846249 / 2845447
Santo Domingo: Km. 3.5 vía a Chone • Telf.: 593-2-3751459 **Manta:** Av. 4 de Noviembre Km. 4.5 y la Y • Telf.: 593-5-2928587