

Cargadores: **PRIMA**

Los cargadores de la gama PRIMA están pensados para satisfacer las necesidades del usuario no profesional. Especialmente indicados para recargas a fondo ocasionales.

F-918

230 V ~ 50/60 Hz 540 W

12 - 24 V  80  225 Ah
10 - 20 A arith.
14 - 28 A eff.

290 x 170 x 240 mm

11,670 kg



CARACTERÍSTICAS:

Intensidad: 10-20 A

Tensión de la batería: 12-24 V

Baterías recomendadas: de 80 a 225 Ah de capacidad.

Selector de tensión de la batería: 12 V - 24 V - test (comprobación del estado de carga de la batería y del alternador).

Selector de intensidad: 10 A - 20 A

Indicador digital (amperímetro-voltímetro) de color rojo luminoso.

Protector térmico rearmable, que actúa en caso de inversión de polaridades, sobrecarga o cruce de pinzas.

Pies aislantes.

Asa superior reforzada para facilitar su transporte.

Potencia máxima consumida: 540 W

Tensión de alimentación: 230 V ~ 50/60 Hz

Fabricado en España

Para mayor información visite nuestra Web: www.conauto.com.ec

Guayaquil: Av. J. Tanca Marengo, Km. 1.8 • Telf.: 593-4-2599900

Quito: Av. Amazonas N39-123 y José Arízaga, Edif. Amazonas Plaza, 6to. piso • Telf.: 593-2-3989600 / Almacén: 10 de Agosto N40-12 y Gaspar de Villarroel • Telfs.: 593-2-224 1555 / 226 9208

Cuenca: Av. España 1437 • Telf.: 593-7-2865209 **Ambato:** Av. Bolívariana Km. 2.5 vía a Baños • Telf.: 593-3-2846249 / 2845447

Santo Domingo: Km. 3.5 vía a Chone • Telf.: 593-2-3751459 **Manta:** Av. 4 de Noviembre Km. 4.5 y la Y • Telf.: 593-5-2928587