



GR3100

### GR3100

#### Especificaciones de compresor

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Modelo de motor         | Honda GX390                             |
| CFM @ 90 PSI            | 14.3                                    |
| CFM @ 175 PSI           | 13.7                                    |
| psi máximo              | 175                                     |
| rpm de bomba            | 1190                                    |
| peso del equipo         | 220kg                                   |
| máximo ciclo de trabajo | 100%                                    |
| partes del múltiple     | 2 x 1/4in. QC +<br>1 x 3/8in. full flow |
| dimensiones (LxWxH)     | 127cmx66cmx89cm                         |
| capacidad del tanque    | 38 L                                    |

#### Especificaciones del generador

|        |                                |
|--------|--------------------------------|
| Salida | CA                             |
| Tipo   | sin escobillas                 |
| Watts  | 5000<br>CONTINUOS/6000<br>PICO |
| Volts  | 120V & 240V                    |

#### Especificaciones de la soldadora

|                    |   |
|--------------------|---|
| Amperes            | 50-200 amperes CD                           |
| Ciclo de trabajo   | 100%@150A /<br>65%@180A                     |
| Grosor de material | suelda desde calibre<br>16 hasta 1/2" acero |