

## Cargadores: **TETRA**

Los cargadores de baterías TETRA son los más versátiles para las baterías de plomo ácido. Se adaptan a cualquier tipo de batería de 12 o 24 voltios, gel, líquidas o AGM, y el usuario puede elegir el proceso de carga, automático o manual.

### **F-2914**

230 V ~ 50/60 Hz 315 W

12 - 24 V

 35  140 Ah

6 - 12 A arith.

manual/automatic

290 x 170 x 240 mm

9,050 kg



### **CARACTERÍSTICAS:**

Intensidad: 6 A - 12 A

Tensión de la batería: 12-24 V

Baterías recomendadas: de 35 a 140 Ah de capacidad.

Pinzas aisladas de 75 A

Protector magnetotérmico rearmable de 15 A

Indicador digital (voltímetro) de color rojo luminoso.

Selector de tensión de la batería: 12 V - 24 V

Selector de tipo de batería: liquid - gel - AGM.

Selector de tipo de carga: automatic - manual.

Selector de intensidad: 6 A - 12 A

Asa superior reforzada para facilitar su transporte.

Potencia máxima consumida: 315 W

Fabricado en España

Para mayor información visite nuestra Web: [www.conauto.com.ec](http://www.conauto.com.ec)

**Guayaquil:** Av. J. Tanca Marengo, Km. 1.8 • Telf.: 593-4-2599900

**Quito:** Av. Amazonas N39-123 y José Arizaga, Edif. Amazonas Plaza, 6to. piso • Telf.: 593-2-3989600 / Almacén: 10 de Agosto N40-12 y Gaspar de Villarroel • Telfs.: 593-2-224 1555 / 226 9208

**Cuenca:** Av. España 1437 • Telf.: 593-7-2865209 **Ambato:** Av. Bolivariana Km. 2.5 vía a Baños • Telf.: 593-3-2846249 / 2845447

**Santo Domingo:** Km. 3.5 vía a Chone • Telf.: 593-2-3751459 **Manta:** Av. 4 de Noviembre Km. 4.5 y la Y • Telf.: 593-5-2928587