

Cargadores: **FAST**

Los cargadores rápidos FERVE reúnen en un solo aparato seis funciones: verificación de la polaridad, comprobación del estado de carga de la batería, comprobación del funcionamiento del alternador, carga normal, carga rápida y ayuda de arranque.

F-925

230 V ~ 50/60 Hz

12 V 


55 A arith.
78 A eff.

24 V 

35 A arith.
50 A eff.

BOOSTER 250 A

23,900 kg



CARACTERÍSTICAS:

Intensidad: 55 A (baterías de 12 V)
Intensidad: 35 A (baterías de 24 V)
Baterías recomendadas: de 28 a 440 Ah de capacidad.
Tensión de la batería: 12-24 V
Booster: 250 A
Selector de tensión de la batería: 12 V - 24 V
Selector de tiempo de carga rápida.
Protector magnetotérmico externo.
Pinzas aisladas y reforzadas de 600 A
Potencia máxima consumida: 1800 W
Tensión de alimentación: 230 V ~ 50/60 Hz



Fabricado en España

Para mayor información visite nuestra Web: www.conauto.com.ec

Guayaquil: Av. J. Tanca Marengo, Km. 1.8 • Telf.: 593-4-2599900

Quito: Av. Amazonas N39-123 y José Arízaga, Edif. Amazonas Plaza, 6to. piso • Telf.: 593-2-3989600 / Almacén: 10 de Agosto N40-12 y Gaspar de Villarroel • Telfs.: 593-2-224 1555 / 226 9208

Cuenca: Av. España 1437 • Telf.: 593-7-2865209 **Ambato:** Av. Bolívariana Km. 2.5 vía a Baños • Telf.: 593-3-2846249 / 2845447

Santo Domingo: Km. 3.5 vía a Chone • Telf.: 593-2-3751459 **Manta:** Av. 4 de Noviembre Km. 4.5 y la Y • Telf.: 593-5-2928587